

Handauslösetaster „Löschung“ mit Glasscheibe

Typ: MR 117.1



Abbildung: Handauslösetaster „Löschung“ mit Glasscheibe

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietors.



Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Merkmale:

- Hersteller: Firma Egon Harig GmbH
- Handauslösetaster „Löschung“ mit Glasscheibe mit integrierter rotem LED, Kontakt mit Meldelinien – Widerstand = 4K7 / 0,6W Typ: MR 117.1 , Tkz: 80308
- Mögliche Schnittstelle zur BMLZ: Meldelinie-Auswertung „Auslösung und Drahtbruch“

Technische Daten:

Abmessungen (LxBxH)	: ca. 169 x 135 x 33 mm
Gehäusematerial	: Kunststoff
Gewicht	: ca. 0,25 kg
Schutzart	: IP 20
Einsatztemperaturbereich	: -10°C - +60°C
Meldelinienbelastung	: max. 30 VDC / 0,02 A
Meldelinien-Widerstand	: 4K7 / 0,6W
LED-Spannung	: max. 30 VDC
LED-Strom	: max. 0,025 A
Kabelverschraubung	: M20x1,5 Material: Polyamid Farbe: grau Kabel-Ø: 6,00 - 13,00 mm
Farbe	: Geld

Datum/Date

12.01.17

Version

0

EGON HARIG GmbH
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0
Telefax: +49 (0)40 713752-24
E-Mail: egonharig@egonharig.de
www.egonharig.de www.flamtron.de

Prospektblatt Nr./Pamphlet sheet No

4.17012.4

Seite/Page 1 von/of 1