

### Technische Daten

Länge:	200 mm (ohne PG-Verschraubung)
Höhe:	80 mm
Breite:	120 mm (ohne Scharniere)
Anschluss:	KRE-Klemmen
Gewicht:	0,9 kg
Umgebungstemperatur:	0 bis 70°C

### Elektrische Daten

1. Anschlussspannung Nennspannung:	220 V
2. Stromaufnahme Normalbetrieb: Feueralarmmeldung:	mit angeschlossenem Sensor ca. 25 mA ca. 30 mA
3. Leistungsaufnahme Normalbetrieb: Feueralarm:	ca. 5 W ca. 6 W
4. Flammenmelder- signalauswertung:	wird entsprechend den Erfordernissen werkseitig eingestellt
5. Schaltausgänge:	2 potentialfreie Wechsler Feueralarm und Spannungsüberwachung
max. Abschaltspannung:	220 V Ws
max. Abschaltleistung:	80 W bzw. 200 VA
max. Strom:	1 A Ws